



Tilslutningsvejledning: NT-boks ATI fiber

Tilslutning af NT-Boks

NT-boksen skal "skydes" ind på beslaget for at få forbindelse til fiberen i din lejlighed. Boksen skal være tilsluttet og have forbindelse til fiberen for at få signal. Sæt strøm til NT-boksen ved at forbinde POWER-indgangen til et strømuttag i boligen.

Bemærk! Boksen skal skydes lige på, for at fange fiberen på beslaget.

Tilslutning af Computer

For at tilslutte en computer til Internettet, gøres dette via NT-boksens **LAN1** eller **LAN2-port** vha. et almindeligt RJ-45 netværkskabel.

Tilslutning af Router

For at tilslutte en router, skal du kable fra NT-boksens **LAN1** eller **LAN2-port** til routerens "**WAN/INTERNET/TO MODEM**" port.

Bemærk! Der må ikke kables fra NT-boksen til routerens LAN-porte.

Tilslutning af Telefon

Tilslut din telefon til NT-boksens **TEL1-port** vha. et RJ-11 telefonkabel. Ønsker du at oprette et ekstra telefonnummer i NT-boksens **TEL2-port**, kontakt da kundeservice.

Tilslutning af Dørtelefon

Har du et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, vil din dørtelefon fungere via din telefon, som skal sidde i NT-boksens **TEL1-port**. Ønsker du en separat dørtelefon, skal du sætte en anden telefon til **TEL2**. Din telefonlinje skal splittes til dette – kontakt venligst kundeservice.

Har du ikke et telefonnummer hos Dansk Kabel TV, skal du sætte din dørtelefon i NT-boksens **TEL1-port**. Såfremt din dørtelefon ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

